

Özellikler

YAKIT GÖSTERGESİ
Kalan yakıt miktarının gözlenmesini sağlayan depo üzerindeki gösterge

YAĞ ALARMI
Motor yağsız kaldığında çalışmasını önleyerek motoru koruyan alarm sistemi

AVR
Voltajın 220 V veya 380 V'da sabit olarak kalmasını sağlayan otomatik voltaj regülatörü

KORUMALI ŞALTER
Aşırı akım çekildiğinde devreyi keserek jeneratörü koruyan şalter

LED EKRAN
Voltaj ve akımı izlemeye imkan sağlayan kullanım sayaçlı led ekran

BÜYÜK YAKIT TANKI
15-25 lt arası yakıt tankı

BAKIMSIZ AKÜ
Kuru tip, müdahale ve bakım gerektirmeyen uzun ömürlü akü

YAĞ BANYOLU HAVA FİLTRESİ
Yağ banyolu tip hava filtresi

BÜYÜK YAKIT TANKI
(Tank büyüklüğüne göre çalışma süresi değişebiir.)

TEKERLEKLİ TAŞIMA SİSTEMİ
Taşımada kolaylık sağlayan 4 adet tekerlek

Genel Özellikler

Nominal Güç (kW/kVA)	9.50/9.5
Maksimum Güç (kW/kVA)	10.00/10
Nominal Current (A)	41.30
Voltaj (V)	230
Faz Sayısı	1
Power Factor	1
Frekans (Hz)	50
Yakıt Tüketimi @%100Yük (l/h)	3.38
Yakıt Ütketimi @%75Yük (l/h)	2.58
Yakıt Ütketimi @%50Yük (l/h)	1.93
Ses Seviyesi (dB(A))	75

Üretici haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, donanım ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

15.09.2025

Kutup Sayısı	2
Yedek Soket	220V 32A

Motor Özellikleri

Devir (rpm)	3000
Motor Çıkış (kW)	11.5
Güç (hp)	15.6
Bore ve Stroke mm (in)	102x88
Sıkıştırma Oranı	20:1
Silindir Sayısı	1
Silindir Hacmi (ml)	718
Yakit Tipi	Dizel
Yağ Kapasitesi l (qal)	1.65
Yakıt Tank Kapasitesi (l)	30
Start Şekli	Elektrikli
Soğutma Sistemi	Hava Soğutmalı
Akü Kapasitesi (Ah)	30

Boyut ve Ağırlık (Kabin)

Genişlik mm (ft)	735
Yükseklik mm (ft)	1120
Yükseklik (mm)	860
Ağırlık (kg)	240

Üretici haber vermeksizin model, teknik özellikler, renk, donanım ve aksesuarlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.